

TK103B GPS

Manuale Utente



TK103 B.....	1
Prefazione.....	3
Introduzione alle funzioni	3
Caratteristiche	3
Applicazioni	4
Descrizione dell'hardware	5
Accessori	6
Specifiche tecniche	7
Avvertenze generali	7
Istruzioni per l'uso	8
Installazione terminale	8
Installazione SIM CARD	9
GSM / GPS LED Indicatori	9
Inizializzazione	10
Cambia password	10
Autorizzazioni	10
Posizione puntuale	11
Individuazioni multiple consecutive	11
Percorso Automatico	11
Percorso Automatico condizionato dalla distanza	11
Percorso Automatico condizionato dalla direzione	11
Percorso Automatico con esclusione delle soste	12
Localizzazione su dispositivo di navigazione del nome indirizzo	12
Localizzazione tramite LBS	12
Monitor.....	12
Alternare la modalità operativa tra "Track" e "monitor"	13
Archiviazione dati	13
Controllo messaggi in arrivo e credito residuo	13
Allarmi in Stato disarmato	14
Restrizione Geografica	14
Controllo delle aree sensibili.....	15
Avviso di Movimento	15
Avviso di superamento della velocità indicata	16
Blocco dei sistemi di alimentazione.....	16
Ripristino dei sistemi di alimentazione	16
Armare i sensori	16
Disarmare i sensori.....	16
Funzioni del telecomando	17
Allarmi in Stato armato	17
Silent Mode	18
Allarme nessuna rete GSM	18
Controllare lo stato del veicolo.	18
Reset Hardware	18
Verifica IMEI	19
Impostazione ora	19
GPRS Impostazione	19

Impostazione tramite USB	19
Impostazione APN	19
GPRS Impostazione Nome utente e password	20
Configurazione della porta e IP	20
Risparmio connessione GPRS	20
Cambio modalità operativa	20
Differenze di fuso orario	21
Avvertenze	22
PROBLEMI E SOLUZIONI	23
INFORMAZIONI UTENTI E TUTELA CONSUMATORE	24

Prefazione

Questo manuale mostra come far funzionare il dispositivo senza intoppi e in modo corretto. Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. Si prega di notare che le specifiche e le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso in questo manuale. Ogni cambiamento sarà integrato nella versione più recente. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nel presente documento.

Introduzione alle funzioni

Questo tracker è un nuovo prodotto basato sulla rete GSM / GPRS e di posizionamento satellitare del sistema GPS, che ha fissato molteplici funzioni di sicurezza, di posizionamento, il monitoraggio di sorveglianza, allarmi di emergenza e di monitoraggio nel suo complesso.

Supporta, inoltre, funzioni LBS (**Location-based station** = **Localizzazione GSM**)

È in grado di monitorare e controllare a distanza il tracker con sms o via internet. Il telecomando serve ad armare e disarmare il sistema per rilevare i sensori, evitando l'inoltro di SMS. In effetti; solo con gli SMS si inviano i comandi diretti al sistema (localizzazione, monitor, move, stop, ecc.).

Poi ci sono gli allarmi che vengono inviati dal sistema in automatico anche a sistema non armato (batteria scarica, SOS, speed). Infine gli allarmi che vengono attivati solo se il sistema è armato (via SMS o con telecomando) e sono allarme apertura porte, allarme accensione, allarme scuotimento (shock).

Caratteristiche

Supporta sia GPS che GSM

supporta trasmissione dati SMS / GPRS / Rete Internet (GPRS / istruzioni di Internet in CD allegato)

Supporta GPRS on-line e GPRS è ri-connesso automaticamente se GPRS cade

Supporta operatività in due differenti modalità SMS / GPRS

Supporta la configurazione da terminale remoto.


Supporta monitoraggio punto-punto, punto-gruppo, gruppo-gruppo.

Imposta molteplici funzioni di sicurezza, di posizionamento, il monitoraggio di sorveglianza, allarmi di emergenza e di monitoraggio nel suo complesso.

Applicazioni

Usato ampiamente per monitoraggio di veicoli e altri oggetti in movimento.

Descrizione dell'hardware



- ① Connettore antenna GSM; ② Alloggio SIM card; ③ Sblocco SIM card ; ④ Alloggio MicroSD ; ⑤ Presa Microfono ; ⑥ Connettore antenna GPS; ⑦ Presa sensore movimento; ⑧ Presa cablaggio; ⑨ LED GSM/GPS ; ⑩ Interruttore batteria tampone; ⑪ Presa antenna telecomandi.

Accessori

NO.	PHOTOES	NAME	NOTE
1		GPS Antenna	3 meters
2		GSM Antenna	3 meters
3		Microphone	1.5 meters
4		Harness	10PIN
5		Relay	12V/40A to 24V/40A according to vehicles
6		Shock sensor	Option for both model A and B
7		Siren	Option for both model A and B
8		Remote controller	Option for model B ONLY

Specifiche tecniche

Dimensioni	83*54*26mm
Peso	120g
Connettività	GSM/GPRS
Banda	850/900/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz
GSM/GPRS Modulo	Simcom300d or Simcom340d
GPS Modulo	SIRF3 chip
GPS Sensibilità	-159dBm
GPS precisione	5m
GPS tempo di avvio	A freddo 45s A caldo 35s Molto caldo 1s
Voltaggio di alimentazione veicolo supportato	12 V -24V
Batteria di supporto	Batteria ricaricabile a ioni di litio 3.7V 800mAh
Temperatura di conservazione.	-40°C to +85°C
Temperatura operativa	-20°C to +65°C
Umidità supportata	5%--95% non-condensing

Avvertenze generali

Nota: il simbolo "+" nei comandi è inserito solo per comodità di lettura ma non va digitato (se indicato ++, inserire un solo carattere +); la dicitura "space" o "spazio" riportata nei comandi, vuole dire inserire un carattere vuoto (spazio) dalla tastiera del cellulare mittente.

Per l'inoltro dei messaggi di comando, assicurarsi di utilizzare un apparecchio che inoltri SMS di solo testo; altri formati non sono supportati e non otterranno risposta.

Il testo dei messaggi deve sempre essere tutto composto da caratteri minuscoli; verificare che il cellulare trasmittente non imposti automaticamente il primo carattere a maiuscolo, nel qual caso non si otterrà risposta.

È necessario operare sempre in zone con copertura del segnale GSM dell'operatore della scheda SIM inserita nell'apparato, che deve disporre di adeguato credito per l'inoltro dei messaggi, altrimenti non si otterrà risposta.

Per il monitoraggio via web la scheda deve essere abilitata al traffico dati e disporre di adeguato credito per la connessione, altrimenti non si otterrà risposta.

Istruzioni per l'uso


Installazione terminale

Fare riferimento a personale qualificato per installarlo.

Non installarlo in un ambiente non compatibile con le prestazioni GSM, e fare attenzione a fissare le antenne in una posizione con buoni segnali.

Prestare attenzione al sito di installazione per prevenire contatto con acqua e polvere.

Individuare in connettore 10 PIN ed inserirlo nei fori corrispondenti dei prodotti, e collegare i cavi con il circuito della vettura originale, come mostrato nel seguente schema di collegamenti:



Nota: Il filo arancione può essere collegato al dispositivo di allarme originale della vettura, ma può anche essere collegato alla sirena fornita con il tracker. (opzionale)

Informarsi sul tipo di innesco delle portiere (positivo o negativo). Si prega di collegare il filo verde al circuito di controllo della porta se è positivo, e collegare filo blu se è negativo.

Si prega di installare il pulsante di reset e il pulsante SOS in modo da facilitare l'accesso dal posto del conducente.

Inserire la spina sensore di movimento nell'apposita presa del sensore. (Sensore Shake è opzionale)

Inserire il microfono esterno alla presa monitor.

Collegare il GPS e l'antenna GSM al jack giusto, e trovare un posto appropriato per fissare le antenne, assicurarsi che la ricezione dei segnali sia buona.

Installazione SIM CARD

Utilizzare una pinzetta o un "oggetto forte per toccare lo sblocco SIM CARD, lo slot SIM CARD si aprirà, togliere lo slot della scheda SIM e mettere la carta SIM in esso. E poi mettere lo slot della scheda SIM nella sua posizione originale dopo aver inserito la scheda SIM nel posto giusto.

Assicurarsi che la carta SIM sia in grado di visualizzare il numero chiamante, che non ci sia deviazione di chiamate e che il codice PIN sia sbloccato. Il formato SMS deve essere di formato TXT, e non riconosce il formato PDU.

Accendere il dispositivo Tracker.

Collegare il cavo positivo (rosso) e negativo (nero), col sistema di alimentazione della vettura a 12V o 24V, attendere 1 minuto dopo la connessione affinché il tracker operi normalmente, e poi accendere l'interruttore della batteria di backup.

ATTENZIONE: Per i sistemi alimentati a 24 V richiedere il modello con relè a 24 V.

GSM / GPS LED Indicatori

LED rosso acceso: Nessun segnale di rete GSM.

LED rosso lampeggiante (una volta ogni secondo): segnale di rete GSM è normale, e funziona in modalità GSM tracker.

LED rosso lampeggia lentamente (una volta ogni tre secondi): Tracker funziona in modalità GPRS.

LED verde acceso GPS è normale.

LED verde spento: Nessun segnale GPS.

Inizializzazione

Quando si inviano tutti gli sms, le virgolette (""") non vanno inserite, così come il simbolo "+" nel comando è inserito solo per comodità di lettura ma non va digitato; se indicati due segni + ne va inserito solo 1, "space" vuole dire inserire un carattere spazio dalla tastiera del cellulare mittente.

Inviare SMS "begin + password" al tracker, che risponde "begin OK" e inizializza tutte le impostazioni di default delle impostazioni di fabbrica. (Password di default: 123456) Ad esempio: inviare SMS "begin123456", sarà risposta "begin ok"

Cambia password

Inviare SMS "password + vecchia password + spazio + nuova password" al tracker per cambiare la password. Ad esempio: SMS inviare "password123456 888888" al tracker. Se riuscito, "password OK" risponderà con SMS al tuo telefono cellulare.

Assicurarsi di ricordare la nuova password, altrimenti sarà necessario caricare il software per ripristinare l'impostazione originale, in caso di perdita della nuova password.

Attenzione: accertarsi che la nuova password sia di 6 cifre, oppure il tracker non può riconoscere la password.

Autorizzazioni

Il tracker viene fornito privo di autorizzazioni impostate è quindi aperto a tutti i numeri, è possibile quindi stabilire se autorizzare solo alcuni numeri di telefono.

Possono essere autorizzati fino a 5 numeri telefonici.

Impostazione numero MASTER (il numero master è il numero che gode di maggiori permessi utile per autorizzare gli altri numeri ADMIN) : In assenza di numeri autorizzati, per ottenere l'autorizzazione MASTER è necessario telefonare con il proprio cellulare master per 10 volte la sim del tracker nell'arco di 45 minuti, per eseguire correttamente la procedura è necessario per ogni telefonata attendere la ricezione dell' sms contenente le coordinate e solo dopo averlo ricevuto effettuare la telefonata successiva, questo farà in modo che il numero di cellulare sia automaticamente autorizzato, la procedura sarà ultimata solamente quando il gps tracker risponderà con un sms di conferma (master OK).

Impostazione successivi: Inviare dal telefono master, un sms con testo

admin+password+spazio+numero di cellulare per impostare un numero come autorizzato. Gli altri numeri possono essere impostati sempre dal primo numero autorizzato. Se l'autorizzazione è avvenuta con successo, l'unità risponderà con un sms dal testo "admin ok!"


Inviare un sms dal testo noadmin+password+spazio+numero autorizzato per cancellare un numero autorizzato.

Per utilizzo con roaming (chiamata internazionale), occorre aggiungere il codice nazione secondo lo standard del proprio paese prima del numero di telefono; per esempio inviando un sms con il seguente testo: "admin123456 +391332221111" alla macchina per impostare il numero telefonico 1332221111 della rete GSM Italia come autorizzato.

Posizione puntuale

Se non ci sono numeri autorizzati, quando qualsiasi numero contatta l'unità, essa riporterà informazioni geografiche. Se invece è presente almeno un numero autorizzato, la macchina non risponderà quando contattata da un numero diverso non memorizzato.

Quando un numero autorizzato contatta la macchina, essa riattacca e riporta informazioni geografiche in tempo reale come segue:



对话方: **GPS TRACKER DEMO**

✉ **GPS TRACKER DEMO (15:04):**

lat:[22.553341](#) long:[113.903418](#) speed:000.00

T:24/05/11 11:16

[http://maps.google.com/maps?](http://maps.google.com/maps?f=q&q=22.553341,113.903418&z=16)

[f=q&q=22.553341,113.903418&z=16](http://maps.google.com/maps?f=q&q=22.553341,113.903418&z=16)

**Ubicazione di localizzazione, le informazioni via SMS si riferiscono alla latitudine e longitudine, relative all'ultimo segnale valido ricevuto, si raccomanda di controllare il tempo ricevuto (data / ora) via SMS per evitare errori dell'ubicazione.*



Percorso Automatico

Riporta informazioni geografiche ad intervalli di tempo ai numeri autorizzati per le volte specificate.

Impostazione: inviare un sms con testo come segue: “fix 030s005n+password” all'apparecchio, esso risponderà con informazioni geografiche ad intervalli regolari di 30 secondi per 5 volte (s: secondi, m:minuti, h:ore, n:volte). Il comando deve essere di 3 cifre con un valore massimo di 255. Inviare un sms con testo come segue:” fix 030s***n+password” all'apparecchio, risponderà via sms con le coordinate ogni 30 secondi senza fine (può impiegarsi un po' di tempo).

Eliminare: inviare un sms con testo come segue: “no fix +password” per uscire dalla modalità del percorso automatico.

Nota Bene: l'intervallo non può essere inferiore a 20 secondi.

Percorso Automatico condizionato dalla distanza

Nel modalità di monitoraggio senza limiti si può richiedere la localizzazione solo se la distanza percorsa dall'ultimo rilevamento supera un certo limite minimo.

Inviare messaggio “distance+password+space+distanza in metri” e, se corretto, si riceve messaggio di risposta “distance OK”.

Il valore della distanza minima percorsa va indicato in metri e sempre con 4 cifre.

Ad esempio: "distance123456 0050", significa che le informazioni saranno prese solo se la distanza dal punto precedente è di almeno 50 metri.

Percorso Automatico condizionato dalla direzione

Funzione esclusiva per il monitoraggio tramite piattaforma WEB. Il tracker aggiornerà le posizioni automaticamente al web server una volta che il veicolo cambia direzione di marcia rispetto al valore

pre-impostato dell'angolo di direzione, in riferimento alla ipotetica traiettoria liscia coerente con la strada reale che sta percorrendo.

Inviare messaggio "angle+password+spazio +valore dell'angolo massimo consentito"

Il valore dell'angolo deve essere indicato sempre con 3 cifre; ad esempio "angle123456 030" indica una deviazione massima consentita di 30 gradi rispetto alla tracciato della strada principale.

Percorso Automatico con esclusione delle soste

Per escludere la rilevazione del posizionamento durante le soste, inviare il messaggio "suppress+password" e si riceverà conferma "suppress drift ok". Il sistema, in questo caso, non rileva la posizione se i dati di localizzazione sono identici all'ultima posizione rilevata. Alla ripresa del movimento, il monitoraggio continua.

ATTENZIONE: La funzione è già attiva per default; se si vuole un monitoraggio sempre attivo inviare "nosuppress+password".

Localizzazione su dispositivo di navigazione del nome indirizzo

È necessario impostare l'APN della propria rete GSM locale per la carta SIM del tracker prima di utilizzare questa funzione. (Si prega di fare riferimento al 6,27 per configurare l'APN).

Dopo aver configurato l'APN, inviare SMS "address + password" per dispositivo tracker, esso risponderà via SMS anche con il vero nome / indirizzo. Per esempio: No.113, Nantou Guankou 2 ° Road. Nanshan, distretto, Shenzhen, Guangdong, Cina.

Localizzazione tramite LBS

Quando il dispositivo tracker non ha ricevuto validi segnali GPS, segnala il posizionamento tramite sistema di localizzazione da rete GSM Location Based Service (LBS), i messaggi includono le coordinate GPS dell'ultima posizione in modalità SMS, ma il valore LAC presente nel messaggio è la posizione nuova corrente da GSM.

La posizione può essere visualizzata immettendo il codice LAC nel menu "Track manuale" della piattaforma web www.gpstrackerxy.com; è possibile anche inviare il comando "address + password" al tracker per ottenere il nuovo indirizzo assoluto e le coordinate GPS relative.

Il tracker automaticamente trasforma la posizione Location Based Service in modalità GPRS e la presenta sulla mappa del server web tramite LBS. Ci può essere qualche imprecisione con la posizione attuale da LBS; la polarizzazione dipende dalla ricezione GSM.

Nota: Questa funzione può essere utilizzata normalmente in molte aree in base al segnale della rete GSM ma potrebbe non essere disponibile in alcune aree.

Monitor

In questa modalità, l'utente può chiamare il dispositivo tracker per monitorare la voce ambientale; il dispositivo risponderà alla chiamata e consentirà l'ascolto, senza emissione di suoni.

Alternare la modalità operativa tra "Track" e "monitor"

La modalità predefinita è "track".

Invia SMS "monitor + password" per dispositivo tracker, che risponde "monitor ok!" E passa alla modalità "monitor".

Invia SMS "tracker + password", restituirà "tracker ok!" e ripristina la modalità "track".

Archiviazione dati

Il dispositivo è dotato di alloggiamento per scheda di memoria, su cui archiviare i rilevamenti.

Auto registrazione: Quando il dispositivo tracker perde i segnali GSM ma non quelli GPRS, registrerà i valori della posizione e le segnalazioni automaticamente nella scheda SD sulla base delle condizioni preimpostate; quando i segnali GSM ritornano, tutti gli avvisi di eventi saranno automaticamente inviati ai numeri autorizzati o alla piattaforma di monitoraggio (server), ma i dati di monitoraggio registrati devono essere caricati sulla piattaforma di monitoraggio tramite apposito comando SMS.

Registrazione a comando: per attivare la registrazione sulla scheda inviare SMS "savexxxyyn+password" dove xxx rappresenta l'intervallo in secondi della rilevazione e yyy il numero di rilevamenti massimi. L'intervallo può essere espresso in s:secondi; m:minuti; h:ore, ma sempre indicato con 3 cifre. Per un rilevamento illimitato, alle "y" sostituire il carattere * (asterisco).

Cancellazione delle registrazioni: Per eliminare tutte le registrazioni presenti sulla scheda, inviare SMS "clear+password". La quantità di informazioni immagazzinabili dipende dalla capacità della scheda utilizzata.

Importazione dati: I dati registrati possono essere prelevati mediante un lettore di schede Micro SD su un computer, per poi essere importati e visualizzati sulla piattaforma web di monitoraggio, tramite la funzione DataImport.

In alternativa, è possibile gestire il travaso tramite comandi SMS, se il dispositivo è operativo in modalità web GPRS.

Inviando il comando "load+password" saranno scaricati in automatico, sulla piattaforma di monitoraggio attiva, i dati registrati con la data solare corrente.

Per ottenere l'estrazione di dati relativi ad una diversa giornata, inviare SMS "load+password+spazio+anno mese giorno ". Ad esempio, il messaggio "load123456 20121110" consente di importare su piattaforma i dati relativi al 10 novembre del 2012, se presenti in memoria.

Controllo messaggi in arrivo e credito residuo

È possibile richiedere al dispositivo di inoltrare, ai numeri autorizzati, i messaggi pervenuti alla scheda SIM provenienti da un certo numero; questa funzione normalmente è dedicata al re-inoltro

dei messaggi provenienti dal gestore telefonico della scheda (ad esempio per visualizzare le conferme dei messaggi di ricarica credito). Per attivare la funzione inviare SMS “forward+password+spazio+numero telefono del mittente”.

Per sospendere inviare “noforward+password”.

Per controllare il credito residuo della scheda è possibile inviare il messaggio balance. “balance+password+spazio+numero di servizio+spazio+testo del comando” e la risposta sarà girata ai numeri autorizzati. Il campo numero di servizio rappresenta il numero di destinazione delle richieste di credito residuo ed il campo testo del comando la sequenza richiesta dal gestore per restituire il credito residuo.

Allarmi in Stato disarmato


ALLARME BATTERIA SCARICA

Quando la tensione del dispositivo tracker è bassa (vicino a 3.6V), invierà SMS “low battery + informazioni di posizionamento, al numero autorizzato con 3 minuti di intervallo.

ALLARME DI MANCANZA ALIMENTAZIONE

Quando viene tolta l'alimentazione o la tensione è 0 V, il dispositivo invia SMS “power alarm + informazioni di posizionamento al numero autorizzato con 3 minuti di intervallo.

SOS

Premere il pulsante SOS per 3 secondi, (o premere il relativo tasto  sul telecomando 4 tasti) il dispositivo tracker invierà SMS "help me! + informazioni di posizionamento a tutti i numeri autorizzati con 3 minuti di intervallo. Si fermerà l'invio di SMS quando avrà ricevuto una risposta "help me" da uno dei numeri autorizzati.

Restrizione Geografica

Impostare una restrizione geografica per limitare i movimenti dell'apparecchio all'interno di uno spazio/regione. Il dispositivo invierà un sms ai numeri autorizzati quando rileva un movimento all'interno dell'area indicata.

Impostazione: Dopo che il dispositivo sia rimasto immobile in un posto (almeno per 10 minuti), l'utente può inviare un sms con testo come segue:

“stockade+password+spazio+latitudine,longitude; latitudine,longitude” per impostare l'area ristretta. In caso di violazione, l'apparecchio invierà un sms con testo: “stockade!+geo _info” ai numeri autorizzati.

Nota Bene : La prima latitudine&longitudine è presa dall'angolo alto sinistro dell'area limitata, mentre le seconde coordinate dall'angolo basso destro.

Eliminare: inviare un sms con testo come segue: "nostockade+password" per disattivare questa funzione.

Nota Bene: Questa funzione non avrà più effetto quando l'unità si sarà spostata fuori dell'area indicata.

Controllo delle aree sensibili

È possibile definire fino ad un massimo di 5 aree geografiche circolari da monitorare, chiedendo al dispositivo di avvisare in caso di violazione della circonferenza impostata.

Per impostare un'area il comando è:

"area+password+space+latitude,longitude+space+areaname,distanceM", dove latitudine e longitudine rappresentano un punto geografico e distance il valore del raggio da monitorare ; l'unità di misura della distanza dal punto (raggio) può essere espressa in metri (M) oppure in chilometri (K). Se il comando è corretto, il tracker acquisisce l'area ed assegna la posizione (da 1 a 5), a seconda delle posizioni libere. Areaname è un campo di testo libero per consentire all'utente di individuare l'area (ad esempio "casamia").

ATTENZIONE: Non si può definire zone diverse che coprano uno qualsiasi punto geografico già compreso in un'altra area già definita, quindi, semplificando con valori aritmetici, se un'area a partire dal punto 5 copre fino a 3 metri (quindi da 2,01 a 7,99), un'altra area non potrà essere definita con valori che intersechino l'area da 2,01 a 7,99).

Per eliminare un area inviare il comando : "noarea+password+spazio+area name".

Per rinominare un'area precedentemente definita: "rename+password+spazio+old name;new name,distanceM"

Per attivare le aree definite: "area+password+spazio+on". Con la funzione attiva, i numeri autorizzati riceveranno un messaggio "nomearea+coordinate di ingresso" (in caso di violazione in ingresso) e "nomearea+coordinate di uscita", in caso di uscita dall'area.

Per disattivare la gestione multi aree, inviare: "area+password+spazio+off".

Avviso di Movimento

Impostare: dopo che la macchina sia rimasta immobile in un posto (almeno per 3-10 minuti), l'utente può inviare un sms con testo come segue: "move+password +spazio+distanza consentita all'apparecchio che risponderà "move ok!". In caso di movimento oltre la distanza consentita (indicarla in metri su 4 cifre; ad esempio 0200 significa 200 metri), invierà un sms con testo come

segue: "Move" compreso di coordinate geografiche e informazioni ai numeri autorizzati, ad intervalli di 3 minuti.

Eliminare: inviare sms con testo come segue: "nomove+password" per disattivare l'avviso di movimento.

Avviso di superamento della velocità indicata

Impostare: inviare un sms con testo come segue: "speed+password+spazio+080" alla macchina (supponendo che la velocità massima desiderata sia di 80 km/h) ed esso risponderà con un sms con testo come segue: "speed ok!". Il tracker controllerà la velocità in un intervallo di 10 minuti e l'allarme sarà emesso se rileva un eccesso di velocità per il periodo monitorato; l'unità invierà un sms con testo come segue: "speed+080!+Geoinfo" ai numeri autorizzati. Emetterà un solo segnale d'allarme per ogni impostazione.

Eliminare: inviare un sms con testo come segue: "nospeed+password" per disattivare l'avviso di superamento della velocità.

Nota Bene: Ci raccomandiamo che l'avviso non venga posto al di sotto dei 50 km/h. Al di sotto di questo limite, è possibile che il segnale GPS venga condizionato da nuvole od altri fattori ambientali.

Blocco dei sistemi di alimentazione


Blocco sistemi: inviare SMS con testo "stop+password" all'unità, risponderà con "Stop engine Succeed" e fermerà il motore della macchina non appena la velocità della vettura sarà scesa al di sotto dei 20 Km/h (per evitare incidenti); rimarrà lo stato immobile fino a che non sarà ricevuto il comando di ripristino.

Ripristino dei sistemi di alimentazione

Ripristino sistemi di alimentazione: inviare SMS con testo "resume+password" all'unità, risponderà "Resume engine Succeed" e riprenderà le normali funzioni.

Armare i sensori


Armare i sensori con SMS . Inviare SMS con testo "arm+password" all'unità nel veicolo. Risponderà il "Tracker is activated" in ambo gli stati di armato e disarmato; il messaggio farà entrare in stato armato l'unità. L'utente deve fermare il motore (il sensore di accensione ACC deve rilevare bassa tensione), inviare SMS "arm+password" dopo aver chiuso la porta. Se il motore è acceso, (l'ACC è tensione alta) risponderà con errore "set up fail! pls turn off ACC".

Armare i sensori con telecomando Premere il pulsante  sul telecomando, l'auto entra in stato di armato e la sirena suona una volta, nessuna risposta SMS.






Disarmare i sensori

Tramite SMS - Inviare SMS "disarm + password", Sarà risposto "Tracker is deactivated" in entrambi gli stati di armato e disarmato e il comando SMS farà entrare in stato disarmato se l'unità è

attualmente armata. Non ci sarà allarme se la porta è aperta e il sensore di movimento vibra e il motore viene avviato quando questa funzione è disattivata.

Disarmare tramite telecomando Premere il tasto  sul telecomando, l'auto entra in stato di disarmo, e la sirena d'allarme suona per due volte, nessuna risposta SMS.

Funzioni del telecomando

Tasto	Azione	Note
	ARM	Attiva i sensori; la sirena suona una volta
	DISARM	Disattiva i sensori; la sirena suona due volte
	SEARCH	Premere in stato già armato; la sirena suona per circa 10 secondi. Premere DISARM per terminare.
	SOS	Premere per 3 secondi; il sistema invia messaggio di Help
	SILENT	Attiva i sensori; la sirena suona 3 volte, dopodiché non emetterà suoni in caso di allarme. Premere DISARM per eliminare

Allarmi in Stato armato

Allarme porta

Allarme apertura porta L'unità spedisce "Door alarm" compreso di coordinate geografiche ed informazioni ai numeri autorizzati, ad intervalli di 3 minuti, quando la macchina è aperta in status di armato; la sirena suonerà per 30 secondi ogni minuto. Per uscire invia SMS "disarm + password" per fermarlo.

Sensore analogico di movimento

L'unità invia SMS "Sensor alarm+posizionamento" al numero autorizzato ogni 3 minuti quando il sensore di movimento viene innescato, la sirena di allarme suona per 30 secondi ogni minuto. Per uscire invia "disarm + password".

Allarme di accensione.

Per attivare la rilevazione dell'accensione del motore, inviare comando "ACC+password".

L'unità spedisce "ACC on" compreso coordinate geografiche ed informazioni ai numeri autorizzati, ad intervalli di 3 minuti, quando il motore della macchina viene acceso, o la chiave è ruotata in posizione ACC /ON o la macchina sta funzionando quando è in stato di armato; la sirena di allarme suona per 30 secondi in ogni minuto. Allo spegnimento del motore invierà "Acc Off". Per disabilitare inviare SMS "noACC+password".

Quando il dispositivo opera in modalità GPRS, questa rilevazione non può essere disabilitata.

Silent Mode

Impostare la modalità silenziosa tramite SMS Inviare SMS "silent+password" per dispositivo tracker, esso risponderà "ok silenzio!". Significa che il tracker entra in **modalità silenziosa**, la sirena d'allarme non suona dopo che scatta l'allarme, ma il tracker invierà l'allarme tramite SMS al numero autorizzato. Eliminare "**silent mode**" inviare SMS "loud"+password" al dispositivo tracker, esso risponderà "loud ok!". Significa che il tracker uscirà dalla modalità silenziosa, la sirena di allarme suona, e sarà anche possibile inviare SMS di allarme al numero autorizzato.

Per l'attivazione e la disattivazione tramite telecomando, fare riferimento alla tabella precedente.

Allarme nessuna rete GSM

Quando l'auto è in una zona senza servizio di rete GSM, la sirena d'allarme suonerà in modalità silenziosa se l'allarme è attivato (porte, sensore, ACC), ma nessun allarme via SMS sarà inviato.

Controllare lo stato del veicolo.

Inviare il comando SMS "check+password" per il dispositivo, che risponderà con le informazioni circa lo stato dell'alimentazione elettrica la batteria, GPS, ACC, portiere, segnale GSM al numero autorizzato. Ad esempio: Inviare SMS "check123456" al dispositivo, ci sarà la seguente risposta via SMS. Alimentazione: On/Off; Batteria: (livello di carica rilevato) 80%; GPRS: On/Off; GPS: OK /NO GPS; ACC: On/Off; Door: On/Off ; GSM: livello segnale: 1-32 (Nota: A maggior valore corrisponde una maggiore potenza del segnale GSM).

Reset Hardware

Reset tramite SMS Inviare SMS "reset+password" per reimpostare il modulo GSM e modulo GPS del dispositivo tracker, esso risponderà "reset ok".

Reset tramite Pulsante Premere il pulsante di reset per 1 secondo, le condizioni hardware del dispositivo tracker verranno ripristinate.

Verifica IMEI

Inviare SMS comando "imei+password" al tracker. Ad esempio, inviare il comando SMS "imei123456" al dispositivo tracker, il codice IMEI di 15 cifre sarà restituito al tuo telefono cellulare.

N.B.: Il codice IMEI è necessario per il monitoraggio continuo via WEB.

Impostazione ora

Invia SMS "time+spazio+zone123456+spazio+time" al tracker, se riesce, risponderà "time OK" Per esempio: Invia SMS "time zone123456 +01", (1 è la zona Italia), Se l'area desiderata è di tipo minus (successiva a GMT), inserire il simbolo "-"; ad es. "time zone123456 -08" (per la California).

(Vedi appendice: Differenze di fuso orario)

Il dispositivo non ha orologio interno e non gestisce autonomamente gli spostamenti di orario dipendenti dall'adozione dell'ora legale.

GPRS Impostazione

L'utente deve inviare SMS tramite cellulare per impostare APN, IP e la porta prima di iniziare la localizzazione da parte GPRS.

E' possibile scegliere tra modalità UDP e TCP; per impostare la modalità UDP inviare il comando "gprs+password,1,1); per ritornare alla modalità TCP (default) inviare "gprs+password,0,0".

Impostazione tramite USB

Copiare lo strumento di debug seriale sul computer, collegare il tracker con computer e aprire strumento di debug seriale con il cavo USB (opzionale), quindi scegliere la porta COM corretta, la velocità di trasmissione è di 19200, inviare il comando della porta seriale (Tick "send new" all'interfaccia SSCOM): \$ SET GT PARA, tracker restituirà il formato campione del comando, inviare comandi appropriati in base al formato campione di comando. Tracker tornerà "ok" dopo la riuscita della configurazione.

Impostazione APN

Le norme per APN Access Point Name variano da paese a paese. Per ulteriori informazioni sul locale APN, rivolgersi al proprio operatore di rete locale GPRS.

Inviare al tracker un SMS "APN123456+Space+your local APN" tramite un telefono cellulare e se riuscito, il tracker restituirà il messaggio "APN OK". Ad esempio riportiamo le indicazioni per Vodafone Italia. "apn123456 wap.omnitel.it" imposta il codice APN per un cellulare Vodafone Italia. In caso di utilizzo dell'iPhone, indicare iphone.vodafone.it Alcuni palmari o terminali specifici utilizzano l'APN mobile.vodafone.it. Se la configurazione ha successo, il tracker risponderà con un sms con scritto "APN ok".

P.S. Il vecchio APN diventerà inutilizzabile quando se ne configura uno nuovo.

GPRS Impostazione Nome utente e password

Nella maggior parte dei paesi, il nome utente e la password che coinvolgono il login GPRS non sono obbligatoriamente necessari, quindi, la voce può essere saltata. Per i paesi che richiedono nome utente e password, configurare come segue:

Inviare SMS "up+123456+space+user+space+password". Se riuscito, "user, password ok!" viene restituito dal tracker in SMS. Per esempio, inviare SMS "up123456 Jonnes 666666" al tracker, e, se riuscita, restituisce "user, password OK". Nota: 123456 è la password del dispositivo, Jonnes è il nome utente per il login GPRS, 666666 è il password per l'accesso GPRS.

Configurazione della porta e IP

Inviare SMS tramite un telefono cellulare: adminip + 123456 + Space + IP Address + Space + Port Number. Se riuscito, "adminip OK" viene restituito dal dispositivo in SMS. Ad esempio il comando SMS "adminip123456 202.105.135.50 9000" al dispositivo tracker, se riuscito, "adminip OK" viene restituito dal dispositivo in SMS. (123456 è la password di default, è IP 202.105.135.50, 9000 è la porta).

Risparmio connessione GPRS

Per ridurre i tempi di connessione GPRS, il tracker, se resta fermo per oltre 10 minuti, può chiudere la connessione GPRS, che sarà automaticamente riattivata in caso di allarme o di spostamento.

Per attivare il risparmio inviare sms "less gprs+password+spazio+on"; per disattivare "less gprs+password+spazio+off".

La piattaforma web di servizio fornita dalla casa produttrice è disponibile all'indirizzo www.gpstrackerxy.com. Configurazione IP: IP: 202.104.150.75 Port: 9000.

Cambio modalità operativa

La modalità predefinita è "SMS"

Inviare messaggio "GPRS+password" all'unità, e risponderà "GPRS ok!" passando in modalità "GPRS."

Inviare messaggio "SMS+password" all'unità, risponderà "SMS ok!" e ripristina la modalità "SMS."

Inviare messaggio "monitor+password" all'unità, risponderà "monitor ok!" e passerà alla modalità "monitor".

Inviare messaggio "tracker+password" all'unità, risponderà "tracker ok!" e ripristinerà la modalità "track".

Telecomando 433Mhz In Metallo

Gps tracker GPS103B/B + GPS107B/C, GPS303G, GPS10

GPS106B/C, TK106B/C, GPS107B/C, TK107B/C, GPS304B/C, TK304B/C

•nuovo tipo di controllo remoto direttamente dalla fabbrica

i clienti possono acquistare 2 pz remote controller per monitorare il vostro inseguitore dei gps allo stesso tempo.

prima del vostro affare, si prega davvero controllare il vostro Coban gps tracker è la fabbrica originale, è possibile verificare il tuo IMEI sul sito web per www.gpstrackerxy.com se il vostro inseguitore è copia, forse non adatto con questo tipo di telecomando. consigliamo di acquistare gps tracker con telecomando insieme dal nostro negozio ebay direttamente.

si prega di controllare la guida per il telecomando:

se si dispone di un lavoro a distanza con il vostro a portata di mano tracker, bisogno di aggiungere un altro, seguire i passaggi qui sotto, se non hai la sirena, ignorare la sirena parte.

1. Per programmare 2 telecomando del dispositivo GPS, accendere il GPS e premere il SOS (sul cablaggio) per 7 volte di seguito (è per il pulsante rosso sul cablaggio, 7 volte continuare a premere bisogno di 4 secondi intorno) e la sirena suona 2 volte per entrare in modalità di apprendimento, premere il pulsante (lock) del primo telecomando (quello originale.), la sirena emette un segnale acustico per 1 volte, quindi premere il pulsante (unlock) del secondo telecomando (il nuovo uno), la sirena suona 2 volte significa che la programmazione completare con successo, è possibile spegnere il dispositivo dopo 5 secondi.

Ps: Il primo telecomando significa che il vostro a portata di mano uno ha il numero sulla schiena BXXX uno, il secondo a distanza significa nessun contrassegno etichetta su di esso.

se non si dispone di un lavoro a distanza con il vostro a portata di mano tracker, bisogno di aggiungere il primo, seguire i passaggi qui sotto, se non hai la sirena, ignorare la sirena parte.

2. Per programmare 1 telecomando del dispositivo GPS, accendere il GPS e premere il SOS (sul cablaggio) per 7 volte di seguito e la sirena suona 2 volte per entrare in modalità di apprendimento, premere il pulsante (lock), la sirena suona 1 volte quindi premere il pulsante (unlock) e la sirena suona 2 tims significa programmando con successo.

è possibile spegnere il dispositivo dopo 5 secondi.

Ps: pulsante di blocco per l' armadietto vicino uno, il rosso,

pulsante di sblocco per il lato destro del pulsante di blocco, l' apertura locker uno.

un tracker sullo stesso tempo max ha 2 pz telecomandi.

•il pacchetto ha incluso:

1x433 Mhz telecomando

Differenze di fuso orario

GMT Lisbona, Londra

+01:00 Berlino, Parigi, Roma

+02:00 Helsinki, Cairo, Istanbul

+03:00 Mosca, Nairobi

+03:30 Teheran

+04:00 Abu Dhabi, Baku

+04:30 Kabul

+05:00 Karachi, Islamabad

+05:30 Calcutta, Nuova Delhi

+06:00 Almaty, Dhaka

+06:30 Yangon

+07:00 Bangkok, Jakarta

+08:00 HongKong, Singapore, Pechino

+09:00 Seoul, Tokyo

+09:30 Adelaide, Darwin

+10:00 Melbourne, Sydney

+11:00 Isole Salomone

+12:00 Fiji, Wellington, Niwetuok, Kwajalein

-11:00 Samoa

-10:00 Hawaii

-09:00 Alaska

-08:00 Los Angeles, Tijuana

-07:00 Denver, Arizona

-06:00 Chicago, Città del Messico

-05:00 New York, Bogotá

-04:00 Santiago


-03:30 St. John's

-03:00 Brasilia, Montevideo

-02:00 Fernando de Noronha

-01:00 Azzorre, Isole di Capo Verde

Differenza di fuso orario



Avvertenze

Si prega di osservare le istruzioni per allungare la vita dell'unità:

Conservare il prodotto in luogo asciutto. Qualsiasi liquido, cioè pioggia, umidità, possono distruggere o danneggiare i circuiti interni.

Non utilizzare e conservare l'unità in luoghi polverosi.

Non mettere l'unità in luoghi surriscaldati.

Maneggiare con cura. Non vibrare o scuotere violentemente.

Pulire l'unità con un panno asciutto. Non pulire con prodotti chimici, detergenti.

Non dipingere l'unità, ciò può causare la dannosa immissione di alcuni materiali estranei tra le parti.

Non smontare o rimontare l'apparecchio.

Si prega di leggere il manuale con attenzione prima dell'installazione e del funzionamento, apprendere qualcosa di più sulla gamma di tensione. In caso contrario, non funzionerà correttamente o potreste distruggere il prodotto

PROBLEMI E SOLUZIONI

Il dispositivo non si accende	Verificare la corretta carica della batteria e il giusto alloggiamento
Chiamando il dispositivo risulta spento	Controllare la connessione dell'antenna GSM. Controllare il corretto posizionamento della scheda SIM. Controllare se la tensione di alimentazione elettrica è normale.
Errore di blocco chiamata	In esistenza di un numero autorizzato, un numero non autorizzato ha chiamato l'unità; per sicurezza, re-inizializzare l'unità e reimpostare i numeri autorizzati.
Errore di Monitoraggio	Controllare se il numero autorizzato sia impostato correttamente e che ci sia copertura del segnale GSM
Errore di localizzazione	Controllare lo stato dell'eventuale antenna GPS esterna e posizionare l'apparecchio all'esterno, in fase di avvio.
Non risponde agli sms	Accertarsi che l' sms inviato contenga esclusivamente lettere minuscole, alcuni cellulari trasformano in automatico la prima lettera in maiuscolo

Funzioni SMS

richiesta	risposta GPS Tracker	descrizione
begin+password	begin OK	impostazioni di fabbrica
password+vecchia password+spazio+nuova password	password OK	cambio password
admin+password+spazio+n numero telefono	admin OK	numero autorizzato
noadmin+password+spazio +numero telefono		cancella numero autorizzato
fix030s005n+password		imposta auto track: invia coordinate ogni 30 secondi, per 5 volte (attenzione, è necessario un intervallo >20 secondi)
fix030s***n+password		imposta auto track: invia coordinate ogni 30 secondi, sempre
nofix+password		cancella impostazioni di auto track
address+password	indirizzo	riceve l'indirizzo completo (via, numero civico, città, stato). E' necessario avere configurato la connessione GPRS.
monitor+password	monitor ok!	passa alla modalità monitor (ascolto audio all'interno del veicolo)
tracker+password	tracker ok!	passa alla modalità tracker (default)
stockade+password+space+ latitudine,longitudine; latitudine,longitudine	vedi allarmi	imposta un 'recinto'. Il localizzatore segnalerà un allarme quando il veicolo esce dal recinto virtuale
nostockade+password		cancella impostazioni recinto virtuale
move+password	move OK	imposta allarme movimento. Scatta l'allarme se il veicolo si sposta di oltre 200 metri. Nota: il veicolo deve essere fermo da almeno 3 minuti.
nomove+password		cancella impostazioni move
speed+password+space+08 0	speed OK!	imposta allarme velocità, in Km/h. Scatta l'allarme quando il veicolo supera la velocità impostata. Nota: Impostare velocità >30Km/h, per evitare falsi allarmi.
nospeed+password		cancella impostazioni speed
stop+password	Stop engine Succeded	Ferma il motore

richiesta	risposta GPS Tracker	descrizione
resume+password	Resume engine Succeeded	Annulla il comando di spegnimento motore
arm+password	Tracker is activated – oppure: set up fail!	Attiva gli allarmi impostati. E' necessario che il motore sia spento.
disarm+password	Tracker is deactivated	Disattiva allarmi.
silent+password	silent ok!	Modo silenzioso. La sirena non suona mai, ma l'sms viene inviato ugualmente.
loud+password	loud ok!	disattiva il modo silenzioso.
check+password	Power: ON Battery: HIGH GPS: OK ACC: Off Door: Off GSM signal 1-32	Fornisce un resoconto generale sullo stato.
reset+password	reset ok	Reset del modulo GSM e GPS
imei+password	imeixxxxxxx	restituisce le 15 cifre del numero IMEI
time+space+zone+password+space+1	time OK	Imposta il fuso orario +1
APN+password+space+ibox.tim.it	APN OK	Imposta l'APN per la connessione GPRS
up+password+space+username+password	user, password ok!	Imposta nome utente e password per la connessione GPRS. In Italia generalmente non vengono richiesti.

La tabella sotto indica le possibili situazioni di allarme del tracker.

Allarmi

Tipo	SMS	destinatario
Livello batteria basso	low battery+latitudine/longitudine	tutti i numeri autorizzati, ogni 3 minuti
Alimentazione interrotta	power alarm+latitudine/longitudine	”, ogni 3 minuti
SOS	help me!+latitudine/longitudine	”, ogni 3 minuti
Sforamento recinto	stockade!+geo-info	””, ogni 3 minuti
Movimento	move+geo-info	”, ogni 3 minuti
Velocità	speed+vel!+geo-info	”, ogni 3 minuti

La tabella sotto indica le possibili situazioni di allarme del tracker quando questo si trova in modalità ARMED. Queste situazioni implicano l’entrata in funzione di una sirena, qualora sia installata e collegata.

Allarmi su stato Tracker Activated

Tipo	SMS	destinatario
Porta aperta – la sirena suona per 30 secondi ogni minuto	Door alarm+latitudine/longitudine	tutti i numeri autorizzati, ogni 3 minuti
Sensore attivato – la sirena suona per 30 secondi ogni minuto	Sensor alarm+latitudine/longitudine	”
Quadro acceso	ACC alarm+latitudine/longitudine	”

INFORMAZIONI UTENTI E TUTELA CONSUMATORE



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

apparecchiatura integra dei

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato su l'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi su l'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

Dichiarazione di conformità

